

RUBY[®] Портативный видеоувеличитель

Руководство пользователя

Июнь 2020
440530-001 Rev B

Freedom Scientific, Inc., 11800 31st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.FreedomScientific.com.

Copyright © 2020 Freedom Scientific, Inc. Все права защищены. RUBY® является торговой маркой компании Freedom Scientific, Inc в Соединенных Штатах и других странах.

Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, для любых целей без письменного разрешения Freedom Scientific.

Техническая поддержка

Вы можете связаться с технической поддержкой по телефону. Покупатели в США (727) 803-8600, с понедельника по пятницу, с 8:30 AM до 7:00 PM (восточноевропейское время). Для связи по электронной почте, отправьте вопросы на Support@FreedomScientific.com. Для поиска ответов в базе, посетите сайт www.FreedomScientific.com и выберите Support link.

На территории России и стран СНГ обращайтесь к официальному дилеру компании «Элита Групп». Телефон: +7 (495) 748-9677, электронная почта: support@elitagroup.ru. Также многие ответы на вопросы вы можете найти на сайте <http://www.elitagroup.ru/>

Содержание

До начала использования	5
Описание светодиодной индикации	7
Установка батареи	8
Зарядка NiMH батарей	9
Включение RUBY	10
Описание кнопок	11
Увеличение при помощи RUBY	12
Удержание RUBY за ручку	13
Изменение цветового режима	14
Стоп-кадр	14
Отключение светодиодной подсветки	15
Режим хранения	15
Иконки режима хранения	16
Сохранение и удаление изображения	17
Сохранение изображения при заполненной памяти	19

Описание оборудования	20
Устранение неисправностей	23
Уведомление Федеральной комиссии по связи	28
Соответствие нормативам.....	29
Безопасность и обслуживание	30
Уход за устройством	32

До начала использования

- Перед первым использованием RUBY, вы должны зарядить четыре NiMH аккумуляторные батареи AAA (1000 мАч). Эти аккумуляторные батареи включены в комплект поставки. Полная зарядка занимает примерно около 2 часов. Обратитесь к описанию светодиодной индикации батарей на странице 3 для пояснения состояния батареи. Вы также можете использовать четыре одноразовые щелочные батареи типа AAA для работы устройства.
- Не смешивайте NiMH батареи с щелочными. Заменяйте все батареи одним типом и в одно время. Не смешивайте новые батареи со старыми. Заменяйте NiMH батареи батареями емкостью 1000 мАч. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности аккумулятора или утечке. Существует опасность взрыва при замене неверным типом батарей.

- Не используйте батареи с максимальным зарядным током ниже 250мА
- Для знакомства с Ruby, в первую очередь ознакомьтесь с информацией данного руководства.

Описание светодиодной индикации

Зеленый – постоянно горящий:

Батарея заряжена – включен адаптер питания

Зеленый – мигающий:

Батарея заряжается – включен адаптер питания

Красный – мигающий:

Слабый заряд батареи

Красный – постоянно горящий:


Ошибка – отключите адаптер питания, подождите несколько секунд, затем включите снова. Если это состояние будет повторяться – замените батареи.

Индикатор не светится:

Батарея заряжена, адаптер питания не подключен; или устройство выключено


Установка батареи

1. Поверните ручку до полного ее выдвижения, сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении стрелки, находящейся на поверхности крышки.
2. Установите батареи, верните крышку на место, и закройте ручку. Убедитесь, что батареи установлены с соблюдением верной полярности, указанной на рисунке.



Зарядка NiMH батарей

1. Подключите один конец сетевого адаптера в гнездо питания Ruby, а другой в электрическую розетку.
2. Светодиодный индикатор будет мигать зеленым светом, указывая на то, что идет зарядка батарей. Для более подробной информации, ознакомьтесь с описанием светодиодной индикации на странице 6.




3. Когда батареи будут полностью заряжены, индикатор перестанет мигать и будет гореть зеленым светом. Отсоедините кабель питания от устройства. Индикатор погаснет.

4. Теперь Вы можете пользоваться устройством. Время непрерывного использования составляет около 2 часов. Когда заряд батареи иссякнет – индикатор будет мигать красным. Подключите адаптер питания для подзарядки NiMH батареи.

Примечание: Если вы решили заменить NiMH батареи, замените все четыре одновременно на NiMH батареи емкостью 1000 мАч.

Включение RUBY

1. Нажмите зелено/желтую кнопку  для включения Ruby. Через несколько секунд, на экране отобразится иконка состояния батареи.
2. Нажмите кнопку снова для отключения Ruby.

Примечание: Если Ruby остался включенным, и ни одна кнопка на нем не нажималась, он автоматически отключится по истечении 30 минут во избежание разряда батареи.

Описание кнопок



Питание (Зелено/Желтая): Нажмите, чтобы включить устройство. Нажмите кнопку снова для его отключения.



Выбор цвета (Синяя): Нажимайте кнопку для переключения режимов: Нормальный (полноцветный), Черный на Белом, Белый на Черном, Желтый на Синем и Желтый на Черном.



Увеличение (Желтая): Нажимайте кнопку для переключения между тремя уровнями увеличения. Увеличение зависит от того, насколько далеко от объекта расположен Ruby.




Стоп-кадр (Красная): Нажмите кнопку, чтобы сделать стоп-кадр текущего изображения. Нажмите кнопку снова для отключения режима стоп-кадра.

Увеличение при помощи RUBY

Уровень увеличения определяется удаленностью RUBY от объекта.


Разместите RUBY с закрытой ручкой на документе.



- Когда Ruby находится в этой позиции с закрытой ручкой и размещён на документе, начальное увеличение равно 5X.
- Нажмите желтую кнопку **+** однократно и уровень увеличения изменится до 7,5X.
- Нажмите желтую кнопку **+** повторно и уровень увеличения изменится до 10X.
- Нажмите кнопку в третий раз, и уровень увеличения вернется на 5X.


Удержание RUBY за ручку

Откройте и разверните ручку, удерживая Ruby как увеличительное стекло. Перемещайте Ruby ближе для просмотра меньшей зоны, или дальше от объекта для просмотра большей зоны. Диапазон увеличения при данном положении увеличителя составляет от 2 до 14 крат.






- От начального уровня увеличения, нажмите однократно желтую кнопку **+** для повышения уровня увеличения.
- Нажмите снова для перехода на следующий уровень увеличения.
- Нажмите в третий раз для возврата к начальному уровню увеличения.

Изменение цветового режима





- Нажмите синюю кнопку  для изменения текущей цветовой комбинации на экране дисплея. Продолжайте нажимать кнопку, при этом будут переключаться следующие режимы: Нормальный (полноцветная), Черно-белый (расширенный позитивный), Бело-черный (расширенный негативный), Желто-синий и Желто-черный.

Стоп-кадр

- Нажмите красную кнопку стоп-кадра 
- Если необходимо, то нажмите желтую кнопку  для изменения уровня увеличения.
- Нажмите красную кнопку снова  для отключения режима Стоп-кадра

Отключение светодиодной подсветки






Чтобы избежать ослепления при просмотре отражающих поверхностей, можно отключить светодиодную подсветку.

- Нажмите и удерживайте зелено/желтую кнопку , а затем нажмите красную кнопку . Светодиодная подсветка отключится.
- Чтобы вернуть подсветку, нажмите и удерживайте зелено/желтую кнопку , а затем нажмите красную кнопку .

Режим хранения




Режим хранения позволяет сохранить до 15 изображений на самом устройстве Ruby. При первичном сохранении изображения, оно сохраняется с текущими цветовыми настройками. При просмотре сохраненных изображений, вы можете менять уровень увеличения.





Иконки режима хранения

- Сохранить:** Нажмите синюю кнопку  для выделения. Отмеченное вами изображение будет сохранено при выходе из Режим хранения.
- Удалить:** Нажмите синюю кнопку  для снятия выделения. Отмеченное вами изображение будет удалено при выходе из Режим хранения.
-  **Перемещение:** Нажмите красную кнопку  для перемещения к следующему изображению. Когда вы достигните последнего изображения, Ruby вернется снова к первому.
-  **Память заполнена:** Как было указано выше, максимально возможное количество сохраненных изображений на устройстве не может превышать 15. Вы можете отметить одно или несколько изображений для удаления до сохранения текущего изображения.


Сохранение и удаление изображения




После получения изображения в режиме стоп-кадра, вы можете сохранить его, выполнив следующее.

- Нажмите и удерживайте красную кнопку  в течение 6 секунд, чтобы войти в режим Хранения.
- В левом нижнем углу, будет автоматически отмечено окошко  «Сохранить изображение». Это означает, что изображение будет сохранено после выхода из режима Хранения.
- Значок перемещения  отображается в правом нижнем углу экрана. Нажмите на красную кнопку  для перехода к следующему изображению. Нажатие на кнопку повторно будет перебирать все изображения на Ruby.


- Чтобы удалить изображение, нажмите синюю кнопку , чтобы снять флажок . После выхода из режима хранения, изображение будет удалено.
- Нажмите и удерживайте красную кнопку  в течение 3 секунд, чтобы выйти из режима Хранения.
- Для просмотра сохраненных изображений, нажмите и удерживайте красную кнопку  в течение 6 секунд, чтобы войти в режим Хранения. Затем вы можете перемещаться по изображениям, как это описано в предыдущем разделе.

Сохранение изображения при заполненной памяти


Ruby может хранить максимум до 15 изображений. Если вы попытаетесь сохранить другое изображение, в левом нижнем углу экрана отобразится значок «Память заполнена» . Для добавления другого изображения, необходимо удалить одно или несколько сохраненных изображений из памяти.

- Нажмите красную кнопку  для перехода к изображению, которое вы хотите удалить, а затем нажмите синюю кнопку, , чтобы снять флажок .
- Нажмите и удерживайте красную кнопку  в течение 6 секунд, чтобы выйти из режима Хранения. Новое изображение будет сохранено, а все не отмеченные изображения будут удалены.

Описание оборудования




- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Кнопка питания (зеленая и желтая) | 3. Кнопка увеличения (желтая) |
| 2. Кнопка выбора цвета (синяя) | 4. Стоп-кадр (красная) |
| | 5. ЖК дисплей |



6. Разъем питания

7. Индикатор батареи

8. Батарейные отсек и ручка в закрытой позиции.



- 9. Батарейные отсек и ручка в открытой позиции.
- 10. Подсветка
- 11. Окошко камеры
- 12. Крепление ремешка

Устранение неисправностей

Устройство не включается.

- Нажмите зелено/желтую клавишу питания. Если Ruby не включается, зарядите или замените батареи.
- Убедитесь, что батареи установлены правильно. Смотрите страницу 7 . (Не меняйте батареи при подключенном адаптере питания).

Экран пустой.

- Выключите Ruby, а затем включите снова.
- Включите подсветку.
- Убедитесь, что объект, который вы хотите увеличить, расположен корректно под окном камеры.

- Нажмите желтую кнопку Увеличения для переключения уровней увеличения.
- Нажмите синюю кнопку Выбора цвета для переключения цветовых режимов.

Светодиодный индикатор батареи мигает красным.

- Зарядите NiMH батареи. Если используются AAA щелочные батареи, замените их (Не смешивайте разные типы батарей).
- Если вы заменили аккумуляторные батареи, убедитесь, что используются 1000 мАч NiMH батареи.

Светодиодный индикатор батареи горит красным при подключенном адаптере питания.

- Произошла ошибка батареи. Отсоедините кабель питания от устройства и подключите снова.

- Зарядите NiMH батареи не менее 2 часов или замените щелочными AAA батареями. Не заряжайте щелочные батареи.
- Если проблема не устранена, отсоедините адаптер питания и позвоните в отдел технической поддержки Freedom Scientific или локальному дилеру.

Светодиодный индикатор батареи не горит зеленым при включении адаптера питания в сеть.

- Убедитесь, что конец кабеля питания надежно закреплен в гнезде питания устройства.
- Убедитесь, что в сети питания имеется электричество, и что розетка исправна. Если розетка питания имеет переключатель, убедитесь, что он включен.

NiMH батареи не заряжаются.

- Убедитесь, что батареи установлены правильно. Смотрите страницу 3. (Не меняйте батареи при подключенном адаптере питания).
- Убедитесь, что конец кабеля питания надежно закреплен в гнезде питания устройства.
- Убедитесь, что в сети питания есть электричество, и что розетка исправна. Если розетка питания имеет переключатель, убедитесь, что он включен.
- Некоторые батареи имеют низкую силу зарядного тока и маркировку "Максимальный зарядный ток". **Не используйте** батареи с максимальным зарядным током ниже 250мА

Пятна или грязь на экране.

- Очистите экран, и окно камеры как это описано в разделе "Уход за устройством" на странице 31.

Текст очень маленький или очень большой для чтения.

- Нажимайте желтую кнопку Увеличения до тех пор, пока не найдете подходящий комфортный уровень увеличения.

Блики от подсветки на отражающих поверхностях.

- Нажмите и удерживайте желто/зеленую кнопку Питания, а затем нажмите красную кнопку Стоп-кадра для отключения подсветки.

Ruby отключается после чтения по истечении 30 минут.

- Это ожидаемая реакция. Ruby выключается через 30 минут, если ни одна кнопка не была нажата в течение этого времени. Это продлевает срок службы батареи.


Уведомление Федеральной комиссии по связи

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В, в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в каждом конкретном случае. Если это оборудование вызывает помехи для радио или телевизионного приема, что может быть определено путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих мер:

- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить устройство к розетке сети, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Обратиться к дилеру или опытному специалисту по радио или телевидению о помощи.
- Этот цифровой аппарат класса В соответствует Канадскому ICES-003.

Соответствие нормативам

- **Безопасность:** IEC 60950-1 ed 2.0, UL 60950-1:2007, CSA C22.2.60950-1:2007, EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010, EN 60825-1:2001
- **ЭМС:** FCC (CFR-47, часть15) Класс B; ICES-003; EN 55022 Класс B; EN 55024
- **Длина волн:** 400 нм до 750 нм
- **Мощность:** < 1мВт CW



Безопасность и обслуживание

- Не пытайтесь отремонтировать RUBY или открывать корпус устройства. Этот продукт не содержит заменяемых пользователем деталей. Любая несанкционированная попытка ремонта или замены внутренних компонентов ведет к аннулированию гарантии.
- Храните RUBY вдали от влажных мест и источников влаги. Не погружайте RUBY в жидкости.
- Используйте RUBY при температуре окружающей среды между 10° и 35° (50° и 95° F)
- Не храните устройство в местах с экстремальной температурой, таких как припаркованный автомобиль.
- Никогда не прилагайте усилий, подключая разъем питания устройства. Разъем питания подключается легко и без усилий.

- Используйте только тот адаптер питания, который поставляется в комплекте с Ruby для зарядки NiMH (1000 мАч) батарей. Другие адаптеры могут повредить устройство.
- Некоторые батареи имеют низкую силу зарядного тока и маркировку "Максимальный зарядный ток". **Не используйте** батареи с максимальным зарядным током ниже 250мА
- Утилизируйте NiMH и щелочные батареи должным образом. Осведомитесь о процедуре утилизации и переработки отходов у местных властей.
- Не смешивайте NiMH и щелочные батареи в RUBY. Заменяйте все батареи одного вида одновременно. Не смешивайте новые батареи со старыми. Пренебрежение данной мерой предосторожности может привести к повреждению батареи или вызвать течь. Существует риск взрыва при замене неверным типом батарей.

Уход за устройством

ЖК экран

- Отключите Ruby, отсоедините кабели питания до начала чистки экрана.
- Всегда используйте чистую ткань из микроволокна.
- Очень осторожно протрите тканью весь экран. Не применяйте чрезмерное давление на экран.
- Если вы используете чистящие жидкости, используйте соответствующие жидкие очистители для ЖК-дисплеев. Вы можете также использовать дистиллированную воду, изопропиловый спирт или уксус, смешанный с водой в концентрации не более 10 процентов. Обратите внимание, что вода из-под крана или минеральная вода может

вызвать пятна на экране. Не оставляйте любые жидкости на экране. Повторите эту процедуру для трудно удаляемых пятен.

- Не распылять любые чистящие средства непосредственно на ЖК-экран.
- Не используйте очищающее средство, которое содержит ацетон, этиловый спирт, этиловую кислоту, аммиак или хлористый метил.
- Не используйте бумажные полотенца для очистки ЖК-экрана.

Чистка остальных частей Ruby

- Убедитесь, что Ruby отключён от сети. Используйте слегка смоченную, мягкую, чистую ткань с водой или нейтральным моющим средством. Не используйте спирт, растворители, абразивные материалы или аэрозоли.